kaise

アナログマルチテスター
NEW KF-23

導通試験、電池チェック、
低周波測定、LEDチェック機能を装備
多機能アナログテスター

測定項目

直流・交流電圧／直流電流／抵抗／導通試験
電池チェック／低周波測定／LEDチェック

AC V　DC V　DC A　Ω　•)))　BATT. CHECK　dB　LED

- 簡易ミラー付きスケール板
- DC12Aレンジで大電流の測定が可能
- テストリードのピン先は錆びに強い金メッキ仕様
- 卓上で使いやすい傾斜スタンド付き
- スペアヒューズ1本・スペア電池2本付き

KF-23

1.5V電池チェック機能を装備

1.5VのR20P（単1）、R14P（単2）、R6P（単3）、R03（単4）電池の消耗度合が測定できます。

簡易ミラー付きスケール板

メーター指針とミラーに映る指針が重なるように見ることで読み取り誤差を防ぎます。



導通試験機能（ブザー付き）

導通時はブザーが鳴動します。

DC12Aレンジで大電流の測定が可能

スペアヒューズ1本・スペア電池2本付き

テストリードのピン先は錆びに強い金メッキ仕様



低周波測定機能を装備

交流電圧と同じ要領で測定し、スケール板のdB目盛で指示値を読みます。



LEDチェック機能を装備

LEDのピンにテストリードを接触させて点灯／非点灯の良否チェックができます。



傾斜スタンド付き

卓上での測定に便利な傾斜スタンド付き。



	測定レンジ	精度
直流電圧	0.3V / 3V / 12V / 30V / 120V / 300V / 1200V	最大目盛値の±3%
交流電圧	12V / 30V / 120V / 300V / 1200V	最大目盛値の±4%
直流電流	60μA / 3mA / 30mA / 600mA / 12A ※注	最大目盛値の±3%
抵抗	5kΩ / 50kΩ / 5MΩ（×1 / ×10 / ×1k）	目盛長の±3%
導通試験	約50Ω～1000Ω以下でブザー	—
電池チェック	0.9V～1.6V：負荷電流50mA(1.5V時)	—
低周波測定	−10～＋23, 31, 43, 51, 63dB	—
LEDチェック	抵抗×10を使用し、LED点灯試験	—

※内部抵抗：直流電圧 20kΩ/V、交流電圧 10kΩ/V
※注：DC12Aレンジでの連続測定は30秒間以内。次回測定まで1分間以上の間隔が必要。

表示	アナログメーター（ピボット式 42μA）
メーター保護	ダイオードによる過負荷保護
回路保護	商用電源AC250Vまでの過電圧に対し、0.75A/250Vヒューズにてm Aレンジ、抵抗レンジを保護
レンジ切換	マニュアルレンジ
電源	1.5V R6P（単3）電池 2本
ヒューズ	0.75A/250V（5.2φ×20mm）1本
寸法・重量	136（H）×90（W）×30（D）mm, 約230g

付属品	100-64テストリード、1.5V R6P（単3）電池2本（内蔵およびスペア）、F15スペアヒューズ（0.75A/250V）1本（内蔵）、取扱説明書
別売付属品	100-41テストリードキット、100-62テストリードセット、793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、1020キャリングケース

KF-23 標準価格 ￥5,980（税別）

■製品構成

①KF-23 本体：1台
※テスト用電池内蔵

②100-64
テストリード：1組

③スペア電池（1.5V R6P 単3）：2本

④F15 スペアヒューズ
（0.75A/250V）：1本（本体内蔵）

販売に関するお問い合わせ：国 内 販 売 課　TEL 0268-35-1600　FAX 0268-35-1603
製品に関するお問い合わせ：製造サービス課　TEL 0268-35-1602　FAX 0268-35-5515

製品情報

kaise
www.kaise.com

カイセ株式会社
〒386-0156 長野県上田市林之郷422
TEL 0268-35-1600(代)　FAX 0268-35-1603
E-mail service@kaise.com

販売店

※製品の外観および仕様、本カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

70-0101-KF23-1 1804