kaise

ベルト周波数チェッカー
SK-8101

Vベルトの緩みは周波数でチェック

Vベルトを指ではじいたときの音波を
センサーで検知して周波数を測定

原寸大

- フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能
- シンプル操作で使いやすい
- センサー感度の調整が可能（LOW ↔ HIGH）
- 電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載

フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能

センサー感度の調整が可能（LOW↔HIGH）

マンガン電池で約50時間、アルカリ電池で約150時間の測定が可能。

※連続使用時の数値です。

小型の音波センサーで測定しやすい

Vベルト周辺の狭いところでも測定しやすい小型の音波センサー。

電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能

最終操作後約5分で自動的に電源OFF。
※オートパワーオフ機能の解除はできません。

シンプル操作で使いやすい

電源キーと測定キーのみのスイッチで、誰でも簡単に操作できます。

CEマーク認証（EN61326-1）

■測定方法（正常な周波数の値は車両の整備マニュアルをご参照ください。）

①エンジンが停止していることを確認します。
②本体の電源をONにします。
③測定車両のベルト中央付近に、音波センサーが垂直になるように位置を合わせます。

④測定キーを押して測定待機状態にします。
⑤ベルトの音波センサー付近を指ではじきます。このとき音波センサーがベルトに接触しないようにしてください。

⑥測定結果を読み取ります。
※測定値が表示されない場合は、センサーの感度をH（High）にします。
⑦本体の電源をOFFにします。

■一般仕様

表示板（LCD）	数字表示："8888" 文字高12mm
電池消耗表示	約2.2Ｖ以下で "BAT" 表示
感度調整	測定キーを押しながら電源をONにすることで、感度をLとHから選択
使用温・湿度	0℃～40℃、80%RH以下（ただし結露のないこと）
保存温・湿度	-20℃～60℃、70%RH以下（ただし結露のないこと）
電源	1.5V R6P（単3）電池2本

消費電流	約15mA（3V時）、オートパワーオフ時：2μA以下
連続動作時間	約50時間（マンガン電池）、約150時間（アルカリ電池）
オートパワーオフ機能	最終操作後約5分で自動的に電源OFF（解除不可）
安全基準	CEマーク認証（EN61326-1）
寸法・質量	本体 約170（H）×約42（W）×約30（D）mm、センサー長 約300mm、約130g（電池含まず）
付属品	単3形乾電池（1.5Ｖ R6P）2本、取扱説明書

■測定仕様（0℃～40℃、80%RH以下、ただし結露のないこと）

	測定範囲	分解能	測定確度
周波数	50Hz～500Hz	1Hz	±1%rdg±2dgt

販売に関するお問い合わせ：国 内 販 売 課　TEL 0268-35-1600　FAX 0268-35-1603
製品に関するお問い合わせ：製造サービス課　TEL 0268-35-1602　FAX 0268-35-5515

製品情報

kaise　www.kaise.com

カイセ株式会社
〒386-0156 長野県上田市林之郷422
TEL 0268-35-1600(代)　FAX 0268-35-1603
E-mail service@kaise.com

販売店

※製品の外観および仕様、本カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

70-0101-8101-1 1802